

Filtr FM współpracuje z urządzeniami radiowymi UKF/FM (przebiegnikami, modulatorami, wzmacniaczami). Służy do odfiltrowania i wyselekcjonowania użytecznego pasma radiowego UKF/FM w zakresie częstotliwości 88 – 108 MHz

Dane techniczne Filtra FM 88 – 108

- Zakres częstotliwości: 88 – 108 MHz
- Tłumienie w paśmie przenoszenia: < 1,5 dB
- Szerokość pasma (nierównomierność 1 dB) 20 MHz
- Tłumienie niedopasowania (wejściowe/wyjściowe): 16 dB
- Standar złącz F 75
- Wymiary: 25×50×60 mm
- Masa: 140 g

Charakterystyka częstotliwościowa filtra

