

Sumator pasywny PC 862 przeznaczony jest dla małych instalacji w hotelach, pensjonatach i innych obiektach w których stacja czołowa emituje od kilku do kilkunastu kanałów. Może służyć również jako rozgałęźnik 8-krotny.

## Dane techniczne Sumatora Pasywnego PC 862

- Pasmo przenoszenia: 50 – 860 MHz
- Nierównomierność w całym paśmie: < 2.5 dB
- Tłumienie w całym paśmie: 14dB
- Izolacja wyjść: 20 dB
- Liczba wejść: 8
- Tłumienie niedopasowania: 14dB
- Impedancja charakterystyczna: 75Ω
- Standard złącz: F 75
- Wymiary: 35×50×200 mm
- Masa: 226 g

